MINI IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Nota: La única diferencia entre el 430-0928 y 430-0929 es el color:

430-0928 =Blanco
430-0929 =Negro

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LLAMADAS

Cuando se encuentra suscrito al servicio de Identificador de Llamadas, la compañía telefónica envía el número telefónico de quién le está llamando (y el nombre, si está disponible), la fecha y la hora, entre el primer o el segundo timbrado del teléfono. El sistema recibe y muestra esta información por cada llamada y actualiza la pantalla con la fecha y hora actual. El sistema puede almacenar hasta 79 llamadas, cuando se llena reemplaza el registro más antiguo con la llamada nueva.

Cuando entra una llamada, el indicador rojo parpadea mientras el teléfono suena, y después aparece el numero telefónico de la llamada entrante.

REGISTRO DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS.

Cada vez que recibe una llamada, el sistema almacena un registro que puede ver mientras está al teléfono o puede revisarla después.

Cada registro de llamada incluye la fecha y hora de la llamada, el numero (consecutivo al momento de recibirla esta llamada), el numero telefónico y el nombre del usuario, si está disponible.

Para revisar los registros, presione repetidamente (o manténgalo presionado, para revisar rápidamente) **<< REVIEW o REVIEW >>.**(REVISAR ATRÁS O REVISAR ADELANTE)

Note: Si no hay información aparecerá: **- NO CALL-** (NO HAY REGISTROS).

Si tarda mas de 10 segundos sin presionar ningún botón, el sistema regresa automáticamente a la pantalla de la hora y la fecha actual.

Cuando haya terminado de revisar todas las llamadas aparecerá: **- END OF LIST –** (FIN DE LA LISTA). Para volver a revisar los registros simplemente presione **<<REVIEW** (REVISAR ATRAS)

ELIMINANDO REGISTROS.

ELIMINADO UN REGISTRO:

1. Presione repetidamente (o mantenga presionado) **REVIEW** (REVISAR) hasta que encuentre el registro que desea eliminar.
2. Presione **DELETE** (BORRAR), es el botón con la X. El sistema elimina ese registro y automáticamente renumera los registros restantes.

Después de 10 segundos reaparece la pantalla de fecha y hora actual.

ELIMINANDO TODOS LOS REGISTROS.

1. Seleccione cualquier registro.
2. Mantenga presionado el botón **DELETE** (BORRAR) hasta que aparezca el mensaje **DELETE ALL?** (¿QUIERE BORRAR TODO?).
3. Mientras el mensaje anterior este en pantalla, presione nuevamente **DELETE** (BORRAR). Cuando lo haga aparecerá el mensaje **- NO CALL-** (NO HAY REGISTROS).

   Si desea cancelar el borrado, no presione ningún botón. el botón. Después de 5 segundos desaparece el mensaje **DELETE ALL?** (¿QUIERE BORRAR TODO?).